

CHAT® 150 | ChatAttach™ 150 USB

Personal / Group Speaker Phones

ClearOne

個人・少人数・中規模会議用スピーカーフォン。

CHAT150・CHATAttach150はPCやテレビ会議システム、電話等に接続して、高品質の全二重通信が可能です。PCの内蔵スピーカーに比べ、はるかに優れたコミュニケーション能力を提供します。CHAT150・CHATAttach150はオフィスや会議室でのコラボレーションに最適なデバイスです。



DELIVERS
SUPERIOR
HANDS-FREE AUDIO
FOR PC-BASED
COLLABORATION
APPLICATIONS

CHAT 150 の使用用途

ウェブ会議

- + Avistar, TANDBERG Movi
- + IBMワークプレイス
- + Microsoft Live Meeting, WebEx等...

VoIP ソフトフォン*

- + Avaya, Cisco, Nortel, Mirial

インターネット電話

- + Google Talk, Skype, Vonage

インスタントメッセージ

- + AOL, Microsoft MSN, Yahoo

CHAT 150 の利点

シャープでクリアな音質

- + ClearOneオーディオの高度な処理能力により、きわめて高品質なオーディオを実現。ナチュラルでより快適な会話を可能にします。
 - > Distributed Echo Cancellation®(分散エコー・キャンセレーション)機能により、効果的にエコーを消去
 - > ノイズキャンセレーション機能により、ファンやHVACシステム等によるバックグラウンド・ノイズを消去
 - > 高性能の自動レベル調整機能を搭載
 - > 全二重通信により、音声の切替をしなくても、発言中同時に相手の音声を途切れず聴くことが可能
- + 3つの内蔵マイクにより、250cm以上はなれた地点からの音も360度全範囲から捉えます。

企業向け固定電話に最適なスピーカーフォン機能

- + 内蔵スピーカーフォンからChat150の高音質に切替えて、固定電話で使用中の電話帳やオーディオブリッジ等既存のコールマネージメント機能を使用し続けることが可能です
- + アナログ・デジタル・VoIP等、ラインを問わず、様々な電話と接続が可能です

デスクトップやラップトップPCと接続して、高品質のスピーカーフォン機能を活用

- + デスクトップやラップトップPCとChat150をUSBで接続し、ハンズフリーのオーディオを実現します
 - > VoIP softphones
 - > Instant Messaging audio chats
 - > Web会議

全二重通信のオーディオをテレビ会議システムにも活用

- + セットトップ・ソフトタイプのテレビ会議システムにChat 150を接続して、優れたエコー・ノイズキャンセレーション機能と全二重通信を実現します
- + ファーエンドオーディオとしてChat 150に内蔵されたスピーカーを使用したり、会議室のスピーカーシステムに切り替えたりすることが可能です

HDCConference™

> 同梱品

CHAT150



接続に必要なものがすべてパッケージされていますので、届いたその日から誰でもすぐに使用できます。(別売品を除く)

CHAT Attach150




CHAT Attach Expansion Kit




> 使用方法

CHAT150



CHAT Attach150



設定ソフトウェア

使用するデバイス設定の切替により、各デバイスに対してChat150を最適化します。

Web自動アップデートにより常にソフトウェアを最新の状態に保ちます。

(OS:Windows XP以上が対象)

> 仕様

接続

USB

Ver2.0準拠
タイプ: ミニBコネクタ

連結用コネクタ

RJ-45 (8 導体)

コントロール

ボリュームアップ
ボリュームダウン
マイクミュート

対応OS (専用ソフトウェア)

Windows XP
Windows Vista
Windows 7

オーディオ

スピーカー

帯域: 190Hz~20kHz
最大出力レベル: 85dB SPL @ 1メートル

マイク

帯域: 100Hz~12kHz

電源

USB電源供給

最大5VDC @ 500mA

外付電源

100~240VACインプット
9VDC @ 500mA アウトプット

推奨環境

動作温度: 5°C~40°C

機構

Chat150
(WxDxH): 18.8cm x 18.8cm x 4.6cm
重さ: 0.53 kg

準拠規格

RoHS
FCC Class A Part 15
FCC Part 15.19 (A) (3)
ICES-003
EU compliance

モデルナンバー

(一部国内取り扱い無し)

910-156-200

CHAT150 USB

デスクトップ&ノートPC接続用

910-156-200-00

ChatAttach 150

2x Chat150、接続ケーブル、電源アダプタ

910-156-222

Chat150Avaya

Chat150、Avaya Enterprise Phone 接続ケーブル

910-156-220

Chat150Cisco

Chat150、Cisco Enterprise Phone 接続ケーブル

910-156-230

Chat150VC

Chat150、テレビ会議接続用ケーブル

アクセサリパーツナンバー

(一部国内取り扱い無し)

860-156-230L

CHAT150 VCアクセサリキット

テレビ会議システム接続用ブレイクアウトボックス、電源アダプター、電源コード、RCA接続ケーブル、25' 連結ケーブル

860-156-222L

CHAT150 Avaya アクセサリキット

モデル2410、2420、4610および4621受話器用ブレイクアウトボックス、電源アダプター、電源コード、RCA接続ケーブル、RJ-9/RJ-9 電話ケーブル、25' 連結ケーブル

860-156-220L

CHAT150 Cisco アクセサリキット

モデル7940、7960、および7970受話器用ブレイクアウトボックス、電源アダプター、電源コード、RCA接続ケーブル、RJ-9/RJ-9 電話ケーブル、25' 連結ケーブル

860-156-225

CHATAttach エクスパンション (拡張) キット

ユニット連結用ケーブル、電源アダプター、及びクイックスタートガイド (デバイスの更新方法)

> 連絡先

ClearOne 正規輸入販売店
株式会社メディアプラス
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-11-6
清水書院サービス第2ビル7F
Tel: 03-3237-9003
Fax: 03-3237-9005
Vc: 03-3237-9006
URL: www.mediaplus.co.jp
Mail: sales@mediaplus.co.jp

Headquarters:
Salt Lake City, UT USA
5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116
Tel: 801-975-7200
Toll Free: 800-945-7730
Fax: 801-977-0087
sales@clearone.com

Latin America
Tel: 801-974-3621
global@clearone.com

EMEA
Tel: 44 (0) 1189 036 053
global@clearone.com

APAC
Tel: 801-303-3388
global@clearone.com